



حال می توانید فاز مصرف کننده را به ترمینال های خروجی وصل نمایید حتی المقدور برای اتصال سیم ها از کابلشو مناسب (پهن) استفاده نمایید.

④

پس از وصل برق در صورتیکه ولتاژ نرمال در محدوده 175-250 ولت باشد نشانگر زرد رنگ به صورت چشمک زن در می آید و پس از ۳ دقیقه، ثابت و رله خروجی وصل می گردد.

در صورت غیر نرمال بودن ولتاژ یکی از نشانگرهای قرمز بسته به نوع خط روشن شده و پس از یک ثانیه رله قطع می شود.
برای خطای ولتاژ بالا، نشانگر OVER V و برای خطای ولتاژ پایین نشانگر UNDER V روشن می شود.

توجه: در صورت استفاده از محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج بعد از کتور تمامی وسایل محل کار یا منزل شما در برابر نوسانات برق محافظت خواهد شد. در این حالت اگر نیاز به حریان بیش از 20A داشته باشید می توانید دستگاه را از مدار خارج نمایید.

⑤



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارآیی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعت به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصیفه‌ان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۹۱۳۴۰۵۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

⑥

محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

VOLTAGE PROTECTOR RELAY 20A



MODEL : PRB-20A
CODE : 20B1
WEIGHT : 165 gr
(72x86x60) mm
IP 30

VER:0101

①

ویژگی های محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- حفاظت کامل وسایل برقی در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- عدد نشانگر برای اعلام DELAY/RELAY: زمان گیری و وصل رله
- افزایش ولتاژ : OVER V
- کاهش ولتاژ : UNDER V

- قابلیت عبور جریان بالا بدون نیاز به کتکتور خارجی
- قابلیت نصب بعد از کتور برای حفاظت کلیه وسایل برقی خانگی

مشخصات فنی محافظ ولتاژ 20A شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: ۱۷۰ - 25۵ V / 50 - 60 Hz
- قطع برای افزایش ولتاژ: 250V
- کاهش ولتاژ: 175V
- تاخیر زمان وصل: 180 Sec
- قطع: 1 Sec
- کارآیی در دما: -20 °C .. +65°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 20 A

WWW.SHIVAMVAJ.COM

②

راهنمای نصب

محافظ ولتاژ شیوا امواج را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

پس از نصب، فاز و نول شبکه را به ترمینال های N و PH وصل کنید. از آنجا که این دستگاه فقط فاز را قطع می کند توجه داشته باشید که فاز و نول را جایجا وصل نکنید.

③