

## مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج

### ANALOG MULTI TIMER




برای دستیابی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.

MODEL : MTJN-60  
CODE : 14JN2  
WEIGHT: 96 gr  
(36x90x65) mm  
IP 30

VER: 0102

## SHIVA Amvaj

در صورتی که ترمینال SELECT به فاز وصل گردد دستگاه بصورت تایمر دقیقه و چنانچه ترمینال SELECT آزاد باشد دستگاه به صورت تایمر ثانیه عمل می کند.



۵

## SHIVA Amvaj

پس از تعیین نوع تایمر، زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶۰ تنظیم و برق ورودی دستگاه را وصل نمایید. در صورتیکه دستگاه در حالت ثانیه باشد نشانگر شروع به چشمک زدن سریع می کند و اگر در حالت دقیقه باشد چشمک زدن نشانگر به صورت آرام می باشد بعد از اتمام زمان تنظیم شده، رله خروجی بصورت دائم وصل و نشانگر روشن باقی می ماند.

**توجه:** برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.

۶

## SHIVA Amvaj

احترام به مشتری وظیفه ماست



معیار واقعی تعهد، عمل است.

مجموعت شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کار آبی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

۷

## SHIVA Amvaj

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۳۴۳۵۱۳۴۰۹۸۹۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

www.shivaamvaj.com

۸

## معرفی دستگاه

مولتی تایمر آنالوگ شیوا امواج با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پانل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است. کارایی این دستگاه به صورت تایمر تاخیر در وصل می باشد که می تواند به دو صورت تایمر ثانیه یا تایمر دقیقه استفاده گردد. مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود.

۲

## SHIVA Amvaj

## ویژگی های مولتی تایمر آنالوگ

■ دقت و ثبات در تکرار

■ نشانگر با ۴ وضعیت مختلف  
■ خاموش : قطع برق  
■ چشمک زن آرام : در حالت تایمر دقیقه  
■ چشمک زن سریع : در حالت تایمر ثانیه  
■ روشن دائم : وصل رله

■ قابلیت

■ تنظیم زمان  
■ پلمپ شدن پانل دستگاه  
■ نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

■ دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد

■ عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کتکتور تابلو

۳

## SHIVA Amvaj

## مشخصات فنی مولتی تایمر آنالوگ

■ ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz

■ تأخیر زمان وصل : 1 - 60 (Sec/Min)

■ کار آبی در دما : +65°C .. -20°C

■ رطوبت : 70%

■ خروجی : رله 5A

## راهنمای نصب

دستگاه را با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید. برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

فاز ورودی را به ترمینال ۱۵ و خروجی آن را با توجه به نیاز به ترمینال ۱۶ یا ۱۸ وصل نمایید.

۴